

多機能e-Jump Starter M5&M6モデル比較

製品名	Multifunction e-Jump Starter/多機能ジャンプスターター	
メーカー	Shenzhen Metro Electronics Co., Ltd.	
メーカーブランド名	Multifunction Jump Starte	
当社ブランド名	e-Jump Starter	
輸入販売総代理店	(有)ロジトレード	
販売機種モデル	M5	M6
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー（PSEマーク表示対象外）	
バッテリー容量	10,000mAh	20,000mAh
入力	5V-3A/9V-2A/12V-1.5A	5V-3A/9V-2A/12V-1.5A /20V-5A(PD65W)
USB出力	5V-3A/9V-2A/12V-1.5A	5V-3A/9V-2A/12V-1.5A /20V-5A(PD65W)
ジャンプスターター出力	DC12V/300A-500A	DC12V/300A-500A
ジャンプスターター ケーブルの長さ	プラス端子側： 約17cm マイナス端子側： 約13cm	プラス端子側： 約17cm マイナス端子側： 約13cm
本体充電時間	約5時間	約9時間
充電可能回数	約500回	約500回
本体サイズ	約190(L)×144(W)×55(H)mm	約256(L)×145(W)×105(H)mm
重量	約880g	約1,350g
充電用ケーブル長さ	約70cm	約90cm
エアホース長さ	約50m	約50m
付属品	1) ミニパワーバンクユニット	
	2) ジャンパーケーブル	
	3) USB-各種電子機器入力コネクター	
	4) 12V-2.8A AC電源アダプターケーブル	
	5) エアポンプ部品	
	6) 収納ケース	